

Lustro LED „AURORA” IP44

1. Instrukcja obsługi:

Po rozpakowaniu lustra należy sprawdzić czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. Zdejmij narożniki ochronne z lustra i sprawdź całą jego powierzchnię.

Powierzchnia montażowa powinna być płaska. Nie należy montować lustra na powierzchniach wykonywanych np. z kamienia ozdobnego i innych powierzchniach falistych itp., ponieważ po zawieszeniu mogą wystąpić naprężenia prowadzące do pęknięcia lustra.

Montaż tego produktu powinien być wykonany przez wykwalifikowanego elektryka lub osobą z uprawnieniami zawodowymi w kwestii obowiązujących przepisów. Należy zwrócić uwagę na minimalne odległości od prysznica, wanny itp. Ta uwaga dotyczy ochrony elementów elektrycznych przed działaniem wody, wilgoci i pyłów.

Przed instalacją zestawu lub innymi czynnościami obsługowymi należy koniecznie wyłączyć zasilanie z instalacji elektrycznej. Do podłączenia głównego zasilania z instalacji elektrycznej należy zastosować kostkę zaciskową o stopniu szczelności IP44. Takie złącze musi posiadać obudowę zapewniającą stopień ochrony połączenia z siecią elektryczną nie mniejszy niż IP44 oraz możliwość podłączenia żył przewodów bez specjalnego zakończenia o przekroju 0,75 mm².

W przypadku uszkodzenia przewodów zasilających, wymianę może przeprowadzić tylko i wyłącznie producent, jego serwisant albo osoba z uprawnieniami elektrycznymi w celu uniknięcia wszelakiego ryzyka. Naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka. Nie należy stosować ściemniaczy i innych regulatorów elektrycznych w torze głównego zasilania.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym stosowaniem i eksploatacją wyrobu a także ze względu na zaistniałe w nim zmiany konstrukcyjne.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z fachowcem.

Ten produkt można instalować na powierzchniach montażowych wykonanych z różnego typu materiału.

Przed rozpoczęciem wiercenia należy sprawdzić czy otwory nie będą w torze prowadzenia kabli podtynkowych.

Do zestawu montażowego dołączone kołki rozporowe są z zastosowanie do powierzchni murowanych. W przypadku wykorzystania innego rodzaju materiału powierzchni montażowej należy użyć odpowiedniej metody instalacji adekwatnej do jej charakteru i specyfikacji (np. wkręty do drewna o odpowiedniej średnicy celem zamontowania zawieszek w przypadku ścian z płyt drewnianych).

Mocowanie powinno być solidne i pewne dla bezpiecznego montażu i eksploatacji produktu.

Czyszczenie należy wykonać tylko i wyłącznie wilgotną szmatką. Jeśli to konieczne, należy użyć łagodnego środka czyszczącego. Nie stosować środków ściernych i rozpuszczalników.

2. Montaż (dla ścian murowanych):

1a. Przyłóż ramę lustra do powierzchni ściany i nanieś linię poziomą z wykorzystaniem poziomicy oraz punkty pod otwory.

1b. Wywierć otwory montażowe.

1c. Zamocuj kołki rozporowe.

2. Zainstaluj ramę lustra do ściany przykręcając wkrętami do kołków rozporowych.

3. Wyłącz główne zasilanie. Podłącz przewód zasilający do instalacji elektrycznej przy zachowaniu stopnia ochrony co najmniej w klasie IP44.

4. Zawieś lustro na ramie. Włącz główne zasilanie.



Produkty oznaczone symbolem WEEE (przekreślony „pojemnik na śmieci”) oznaczają, że użytkownik końcowy nie może utylizować tego produktu z innymi odpadami domowymi. W związku z tym jest zobowiązany dostarczyć do punktu zajmującego się gospodarką odpadami surowców wtórnych dla sprzętów elektrycznych.